


PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR LIFE

Esto lo utilizaremos cuando por algún casual el motor se desprograme y no podamos atender el aviso en un plazo urgente. Los pasos a seguir son muy sencillos si se actúa de la manera que les indicamos a continuación:

1. Bloquear el cierre de la puerta (en puertas Supra y Perfect habrá que apretar los tornillos de la maneta y ponerla en posición de abierto).
 2. Conectar el motor a la corriente eléctrica.
 3. Desplazar la puerta manualmente hasta engancharla con el arrastre del motor (pieza negra en la guía metálica que va del motor a la puerta).
- 
4. Pulsar cualquier botón del mando una sola vez.
 5. Al pulsar el mando, la puerta debería realizar la maniobra de apertura.
 6. **IMPORTANTE:** Estando el motor sin corriente eléctrica, al enchufarlo la primera maniobra que se realizará será pulsar el mando (que tardará unos segundos en reconocer el receptor del automatismo). La primera maniobra de cierre se hará a una velocidad muy reducida, si durante el transcurso de ésta, hay algún objeto que interrumpe el recorrido de la puerta, se deberá realizar **POR COMPLETO** la maniobra de puesta en marcha.